

TASCAM DR701D



TASCAM
TEAC PROFESSIONAL

Cod.Art. : 56509

REGISTRATORE PCM LINEARE/MIXER PER FOTOCAMERE E VIDEOCAMERE

Il DR-701D è il registratore TASCAM di punta per la produzione video. Include un generatore di timecode come riferimento della posizione, che può essere sincronizzato da un generatore SMPTE, macchina fotografica o smart slate. Gli In e Out HDMI consentono ad una fotocamera reflex digitale di avviare la registrazione su entrambi i dispositivi, ed il clock video impedisce a suono e immagine di andare fuori sincrono. E' possibile registrare singolarmente quattro ingressi microfonici e mixarli con una traccia stereo, per un totale di sei tracce. Per avere delle tracce aggiuntive, si possono collegare in cascata più unità. Il telaio leggero ma rigido è ottenuto da una lega di magnesio. Il treppiede si può montare sulla parte superiore o inferiore dell'unità per montare l'unità sotto una macchina fotografica, collegarlo ad una follow-focus, o utilizzarlo stand-alone. Progettato per le esigenze di registi professionisti, produttori televisivi, pubblicitari e documentaristi, il DR-701D racchiude registrazioni multitraccia di alta qualità in un formato abbastanza compatto per l'utilizzo con qualsiasi macchina fotografica.

Caratteristiche principali

- Schede SD / SDHC / SDXC utilizzabili come supporti di registrazione
- Registrazione simultanea di 6 tracce
- Modalità di registrazione Mono, Stereo, 2 MIX, DUAL MONO, DUAL ST e DUAL2MIX
- Formati di registrazione: 16/24-bit, 44.1/48/96/ 192kHz (WAV / BWF) (192 kHz solo registrazione a due tracce)

TASCAM DR701D

- Preamplificatori microfonici originali TASCAM HDDA forniscono una alta qualità audio
- Livelli d'ingresso regolabili separatamente per ogni traccia
- Ingressi XLR / TRS supportano livello di linea +4dBu e alimentazione Phantom a 24/48V
- Clock e Start/Stop registrazione possono essere sincronizzati con una telecamera utilizzando la porta HDMI
- Segnale audio della DR-701D inviabile ad una telecamera esterna o un registratore dalle uscite HDMI OUT o di linea
- Funzione Cascade utilizzando il collegamento HDMI consente a più DR-701D le funzionalità di monitoraggio e trasporto
- Timecode SMPTE può essere immesso tramite il connettore TC IN per aggiungere ai file l'orario di inizio di registrazione
- Generatore codici temporali (RTC) consente di aggiungere l'orario di avvio della registrazione ai file anche quando non c'è alcun ingresso timecode
- Plug-in power mic e microfoni ad uscita elevata (EXT IN 1/2) supportati
- Connettore OUT (CAMERA OUT) può fornire l'audio mixato dal DR-701D ad una fotocamera DSLR
- Connettore IN (CAMERA IN) consente il monitoraggio del suono da una fotocamera DSLR tramite il DR-701D
- Uscita audio di alta qualità tramite un'uscita di linea separata dal jack per le cuffie
- Presa per cuffie con uscita massima 50mW + 50mW
- Filettature per attacco treppiede (in basso), fissaggio a vite fotocamera rimovibile (in alto) e shoe-mount (in alto) in dotazione
- Maniglie ai lati sinistro e destro della parte anteriore per proteggere la superficie di controllo e per collegare una tracolla
- Pulsanti Transport and SLATE in gomma sopprimono il rumore durante il funzionamento
- Switch HOLD impedisce operazioni errate
- LCD grafico 128x64 con retroilluminazione
- Luci a LED ad alta visibilità anche in pieno sole
- Trasferimento ad alta velocità dei file con USB 2.0
- Cavo USB di tipo Micro-B incluso

TASCAM DR701D

- Alimentato da 4 batterie AA, USB o alimentatore PS-P515U AC (venduto separatamente)
- Batteria esterna BP-6AA (venduta separatamente) consente un funzionamento per tempi ancora più lunghi
- Interruttore a pedale RC-3F opzionale e telecomando wireless RC-10 possono essere collegati
- Mixer integrato permette le regolazioni pan e level ed, il monitoraggio e può produrre un mix di 4 canali
- Dimensioni: 69 x H57 x113mm
- Peso: 0,654kg (con le batterie) / 0,567kg (senza batterie)

Prezzo : €639,00 IVA inclusa (~~€523,77 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €525,00 IVA inclusa (€430,33 esclusa IVA)